

WIFI-dongel TYPE 2:
MONITORING: CLOUD

X1-MINI



X1-AIR



X1-BOOST



X1-MINI + X1-AIR + X1 BOOST OMVORMER VERBINDEN MET UW WIFI-NETWERK

1. Open, bij voorkeur op uw pc of laptop, uw internet toegang. (Let op! om het signaal van uw omvormer op te pakken dient u dichtbij te staan)



En selecteer (klik op) SOLAX_***** en klik op verbinding maken.

2. Open uw internet browser.



3. Typ in uw tekst balk: <http://5.8.8.8/>



En druk op enter.

4. Vul in het volgende scherm

GEbruikersNAAM: admin

WACHTWOORD : admin



Klik op OK.

Het volgende scherm opent zich:



Klik op: Find AP

SSID	Signal
03ny1rk	84%
zestax8	80%
Linksys1192	57%
Zyxel_8827D	47%
HUAWEI-E3182-8014	44%
Solids	41%
arnco-henon1	34%
ASUS	32%
HP-3164-37-018-eeef171a-8240	30%
DEEGL13886272-Solids	17%
Amorcode	14%
SpeedStream1515AD	13%
HUAWEI-E318	13%

[Refresh](#)

Selecteer uw eigen thuisnetwerk.

SSID: uw eigen thuisnetwerknaam wordt ingevuld.

Vul bij Key : uw eigen wachtwoord in.

5. Klik op Save. En wacht 15 seconden en klik op return.

Als er achter IP Status cijfers zijn gevuld, dan is de wifi router correct ingericht en kunt u uw internet browser sluiten en weer inloggen op u eigen thuis netwerk.

